Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 08:16

Link do produktu: https://www.akumulatory-zelowe.pl/ladowarka-mk-power-ls248-xlr-24v-8a-do-wozka-inwalidzkiego-p-340.html



Ładowarka MK Power LS24/8 XLR 24V 8A - do wózka inwalidzkiego

Cena	**460,00 zł**
Dostępność	**Dostępny - na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**LS24/8**
Producent	**MK BATTERY**

Opis produktu

Ładowarka MK POWER LS24/8 XLR 24V 8A - do wózka inwalidzkiego

Ładowarka klasy PREMIUM do akumulatorów żelowych i AGM w wózkach i skuterach elektrycznych zakończona końcówką XLR.

Ładowarka pracuje w oparciu o nowoczesną technologię, zastosowana charakterystyka ładowania zapewnia optymalne ładowanie oraz konserwację akumulatorów. Oprogramowanie testuje akumulator i stale monitoruje wszystkie etapy ładowania. Dioda LED wskazuje dokładny status i etap ładowania. Proces ładowania przebiega w pełni automatycznie. Akumulator może pozostać podłączony przez wiele miesięcy, bez powstania szkody dla elektroniki pojazdu. Przeładowanie nie jest możliwe.

Specyfikacja:
• Uniwersalne napięcie wejściowe 100-260VAC
• zabezpieczeni przed zwarciem wyjściowe
• ochrona przed odwrotnym podłączeniem baterii, bez bezpiecznika
• Jedna dioda LED:
ładowanie – pomarańczowa
gotowy, naładowany — zielony
• Ochrona termiczna, temp. pracy. 0-40st.C
• Maks. temperatura obudowy 45st C
• Poziom hałasu słyszalnego: < 40dB(A) z odległości 1m
• Maksymalna moc wyjściowa: >220W
• Maksymalna sprawność energetyczna: >88% @ 115V, >90% @ 240V
• Maksymalne napięcie ładowania: 28,8 V
• Minimalne napięcie początkowe ładowania: 21 V
• Jakość prądu ładowania: średnia 7,8A ± 5%
• Napięcie początkowe ładowania wstępnego: 9 V
• Prąd ładowania wstępnego: >150mA

Wskaźnik wielofunkcyjny LED:
- Zasilanie włączone: zielona dioda LED miga powoli
- Wstępne ładowanie: Ładowanie — Pomarańczowa dioda LED miga powoli
- Normalne ładowanie: Ładowanie – świeci się pomarańczowa dioda LED
- Ładowanie końcowe przy ok 85% naładowania: Zielona/pomarańczowa dioda LED miga na przemian
- Bateria gotowa: 100% Gotowa – zielona dioda świeci