

Link do produktu: <https://www.akumulatory-zelowe.pl/zespol-zasilania-awaryjnego-300-s-czysty-sinus-p-186.html>



Zespół Zasilania Awaryjnego 300-S (czysty sinus)

Cena	483,00 zł
Dostępność	Dostępny - na magazynie
Numer katalogowy	ZZA-300-S

Opis produktu

Zespół Zasilania Awaryjnego ZZA-300S (czysty sinus).

W skład urządzenia nie wchodzi akumulator żelowy, który należy zakupić osobno.

Przy zakupie wraz z akumulatorem przyznajemy atrakcyjne rabaty. Prosimy o kontakt telefoniczny.

Urządzenie jest przeznaczone do buforowego zasilania urządzeń elektrycznych o znamionowym napięciu pracy 230V 50Hz w przypadku zaniku napięcia sieci energetycznej, przy czym źródłem tej energii zasilającej jest akumulator żelowy, o napięciu 12V.

Z chwilą pojawienia się napięcia sieci energetycznej urządzenie samoczynnie przełącza zasilany obiekt ponownie na tę sieć, zaprzestaje generacji energii zastępczej, a samo przystępuje do ładowania lub doładowywania akumulatora, z którym współpracuje, czerpiąc energię ładowania z sieci. Urządzenie pracuje bezobsługowo, stale utrzymując gotowość podjęcia funkcji zasilania zastępczego oraz stale nadzorując stan akumulatora, nie dopuszczając do jego rozładowania, a w razie potrzeby doładowując go, aby utrzymać akumulator w gotowości do ponownej pracy.

Włącznik na panelu czołowym włącza i wyłącza sam inwerter i jeżeli jest sieć zasilająca to przy wyłączonym inwerterze napięcie z wejścia przepuszczone jest na wyjście (bez możliwości automatycznego załączenia inwertora po zaniku zasilania) oraz doładowywany jest podłączony zewnętrzny akumulator - wyświetlacz w tym trybie pracy na bypasse jest tylko podświetlony. Jeśli włącznik na panelu czołowym jest włączony urządzenie realizuje funkcje typowego zasilacza awaryjnego czy też UPS-a.

Wyposażony w 3A ładowarkę, przystosowany do podłączenia akumulatorów żelowych i AGM o pojemności od 12Ah do 100Ah.

Moc [W] - 300W

Panel - LCD

Napięcie stałe DC [V]: 12

Maksymalny prąd ładowania (UPS/sieć): 3A

Dopuszczalne sieciowe napięcie wejściowe [V]: 220/230/240 VAC

Dopuszczalna częstotliwość [Hz]: 60/50 Hz (automatyczne dopasowanie)

Napięcie wyjściowe [V]: 230V AC

Stabilizacja napięcia sieciowego AVR: $\pm 10\%$

Stabilizacja napięcia "awaryjnego": $\pm 2\%$

Kształt napięcia "awaryjnego": czysta sinusoida

Czas przełączenia [ms]: Zimny start: Tak

Ochrona - Przepięcie, napięcie za wysokie, niski stan baterii, zwarcie na wyjściu

Dopuszczalne przeciążenie: do 10% ok. 30s a do 30% ok.3s

Wymiary urządzenia [dł. x szer. x wys.]: 340 x 100 x 150

Masa [kg]: 4

Gniazda wyjściowe: 2x EU (schuko)

Poziom hałas: do 40dB, przy pracy wentylatora do 55dB

Model: **ZZA-300-S**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Akumulator żelowy: bez akumulatora , 44Ah (+ 480,00 zł), 55Ah (+ 640,00 zł), 75Ah (+ 750,00 zł), 80Ah (+ 880,00 zł), 100Ah (+ 960,00 zł), 110Ah (+ 1 010,00 zł)