


Link do produktu: <https://www.akumulatory-zelowe.pl/przetwornica-12v230v-600w-pm-a-600-p-58.html>

Przetwornica 12V/230V - 600W PM-A-600



Cena	646,00 zł
Dostępność	Dostępność - do 3 dni
Numer katalogowy	A-600-12
Producent	Mean-Well

Opis produktu

Inwertery (przetwornice) wykorzystują napięcie stałe (12VDC lub 24VDC) do zasilania urządzeń napięciem 230VAC. Przetwornice charakteryzują się wysoką sprawnością, małymi gabarytami. Posiadają izolację galwaniczną pomiędzy wejściem a wyjściem. Wyposażone są w zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przed odwrotnym podłączeniem baterii, termiczne oraz przed za wysokim lub za niskim napięciem zasilania.. Stosowane są do zasilania odbiorników RTV, sprzętu komputerowego, ładowarek, drobnego sprzętu AGD, małych kompresorów, pomp. Inwertery serii PM-A wytwarzają napięcie o kształcie tzw aproksymowanej sinusoidy dlatego przed zastosowaniem należy upewnić się czy zasilane urządzenie może być podłączone do takiego źródła zasilania.

	DC 12V	DC 24V
Napięcie wejściowe	10-15V DC	20-30V DC
Prąd wejściowy przy 100% obciążenia	82A	40A
Pobór prądu w stanie czuwania	0.5A	0.35A
Napięcia wyjściowe (AC)	230V	
Kształt sygnału wyjściowego	Aproksymowany sinus	
Częstotliwość wyjściowa	50Hz; 60Hz	
Moc wyjściowa	600W	
Moc wyjściowa chwilowa	1200W	
Sprawność	85~90%	
Alarm rozładowania baterii	10+/-0.5V DC	21+/-0.8V DC
Wyłączenie przy rozładowanych bateriach	9,5+/-0.5V DC	19+/-0.8V DC
Zabezpieczenie termiczne	60+/-5°C	
Zabezpieczenie przeciążeniowe	Tak	Tak
Zabezpieczenie przeciw zwarciowe	Tak	Tak
Ograniczenie napięcia wejściowego	Tak	Tak
Zabezpieczenie polaryzacyjne baterii	Tak (bezpiecznik)	Tak (bezpiecznik)
Bezpiecznik	3 x 25A	3 x 20A
Wymiary (dł x szer x wys) mm	210 x 173 x 65	210 x 173 x 65
Waga	2100g	2100g